

























**K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft.- POS kezelési útmutató**  
**MOVE/3500 mobil terminál**  
**A terminálokba 57mm széles és 40 mm átmérőjű hő papírt lehet használni.**

<u>BEJELENTKEZÉS</u>	<u>ELADÁS</u>	<u>PIN KÓD</u>	<u>SZTORNÓ</u>	
<p><b>(f2) gomb (▲)</b> Felhasználói menü </p> <p><b>Felhasználó ID</b> Választás a listából (zöld gomb) </p> <p><b>Jelszó</b> (alapértelmezett) <b>beírás 1111</b> (zöld gomb) </p> <hr/> <p><u><b>KIJELENTKEZÉS</b></u></p> <p><b>(f2) gomb</b> Felhasználói .Menü  </p>	<p align="center"><b>1</b></p> <p>Összeg: ... (zöld gomb) </p> <p><i>Kérlek, használd a kártyád!</i></p> <p>kártya lehúzása chipkártya behelyezése</p> <p>vagy Contactless kártya esetén</p> <p>Vásárló a kártyáját az olvasó fölé helyezi! Limit felett a Pin kód megadása kötelező!</p> <p>Limit alatti tranzakció esetén a terminál csak kereskedői bizonylatot nyomtat!!!</p> <p>Amennyiben a vásárló igényli a vevői példányt:</p>	<p align="center"><b>PIN KÓD</b></p> <p><i>(Ezt a műveletet a vásárló végzi a pin pad-en, pin-pad nélküli készülék esetén a terminálon! vagy ha a terminálon a „Figyelje a telefont” felirat látható a vásárló saját Mobil telefon készülékén keresztül).</i></p> <p><b>Pin Kód megadása</b> (zöld gomb) </p> <p><i>(...ha eltévesztette: Javítás: <b>sárga</b> gomb)</i></p> <p><i>A terminál kommunikál, bizonylatot nyomtat 2 pld.</i></p> <p align="center"><b>FIGYELEM!</b> <b>Ez lehet elutasító bizonylat is!</b></p> <hr/> <p align="center"><b>9</b></p> <p>Nyugta másolat</p>	<p align="center"><b>SZTORNÓ</b></p> <p><b>Csak az utolsó sikeres tranzakció törlése lehetséges!</b></p> <p>A terminálba Manager jogosultságú felhasználóként kell bejelentkezni (pl.:0000)</p> <p>Terminál alapállapotban</p> <p align="center"><b>7</b></p> <p><i>Az utolsó tranzakció adatai megjelennek a kijelzőn</i></p> <p><b>Nem</b>  <b>Igen</b> </p>	<p>Chipkártya behelyezését követően a terminál kijelzőjén megjelenhet a kártyán található alkalmazások listája</p> <p>melyből a kártyabirtokosnak kell a Pin-pad-en a felkínált lehetőségek közül kiválasztani a megfelelőt.</p> <hr/> <p align="center"><b>TERMINÁL ALAPÁLLAPOTBA HOZATALA.</b></p> <p align="center"><i>(piros gomb)</i> </p> <hr/> <p align="center"><b>TRANZAKCIÓ MENÜ</b></p> <p align="center"><b>F1</b></p> <p>1-Eladás 2-Előengedély 3-Eladás előengedély után 4-Borravaló könyvelés 5-Előengedély törlés 6-Áruvisszavét 7-Sztornó 8-Cash deposit 9-Nyugta másolat 10-MO/ TO (rendelés)</p>

Éjszakára kérjük a terminált **NEM áramtalanítva**, alapállapotban hagyni (dátum, idő, K&H logó látszik)!

Az elérhető tranzakció típusokat a „Fizetőkártya elfogadói” szerződés szabályozza!!!

**K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft.- POS kezelési útmutató  
MOVE/3500 mobil terminál**

<p align="center"><b>ÁRUVISSZAVÉT</b></p> <p>Áruvisszavét </p> <p>Összeg: ...  (zöld gomb)</p> <p><i>Kérlek használd a kártyád!</i></p> <p>Kártya lehúzása chipkártya behelyezése vagy Contactless kártya érintése.</p> <p><i>A terminál kommunikál, bizonylatot nyomtat 2 pld.</i></p> <p><b><u>FIGYELEM!</u></b> <b><u>Ez lehet elutasító bizonylat is!</u></b></p> <hr/> <p align="center"><b>NYUGTA MÁSOLAT (vevői bizonylat újranyomtatása)</b></p> <p></p> <p>Kereskedői példány a POS24 alkalmazásban tekinthető meg valamint „pdf” formátumban tölthető le.</p>	<p align="center"><b>SZERVIZ MENÜ</b></p> <p>(f4) gomb </p> <p><b>1-Kommunikáció</b> <b>2-Param. letöltés</b> <b>3-Konfiguráció</b> <b>4-Névjegy</b></p> <p>a kiválasztott funkciót a zöld gomb lenyomásával lehet elindítani a </p> <hr/> <p align="center"><b>Kommunikációs teszt</b></p> <p>(f4) gomb </p> <p><b>1-Kommunikáció</b></p> <p></p>	<p align="center"><b>ELADÁS SZÉP-, Cafeteria</b></p> <p></p> <p>Összeg: ...  (zöld gomb)</p> <p><i>Kérem a kártyát! language = [F4]</i></p> <p>Kártya lehúzása</p> <p><b>Összeg jóváhagyása</b> (Ezt a műveletet a vásárló végzi a pin pad-en, pin-pad nélküli készülék esetén a terminálon!)</p> <p>(zöld gomb) </p> <p><b>Zseb választás</b></p> <p><b>K&amp;H, OTP SZÉP</b></p> <p><b>Cafeteria kártya</b></p> <p>Zseb választást követően: <i>A terminál kommunikál, bizonylatot nyomtat 2 pld.</i></p> <p>Aláírás rendben? Nem=<b>STP</b> Igen=<b>OK</b></p> <p><b><u>NEM esetén a terminál sztoronózza a vásárlást</u></b></p>	<p align="center"><b>Terminálon ZSEB választás</b></p> <p>(Ezt a műveletet a kereskedő végzi a terminálon)</p> <p><b>K&amp;H, OTP SZÉP</b></p> <p>"1: Szállás" "2: Vendéglátás " "3: Szabadidő" </p> <p>(zöld gomb)</p> <p><b>MKB SZÉP kártya esetén a ZSEB választás egyedi Pin-kód megadásával történik!</b></p> <p align="center"><b>Cafeteria kártya</b></p> <p>"1:Egeszsegenztar" "2:Étel utalvány " "3:Meleg etk.utv." "4:Iskolakezd.utv." "5:Kultura utalv." "6:Ajandek utalv." "7:Internet utalv"</p> <p>(zöld gomb) </p> <p><u>A lista az engedélyezett ZSEB-ek függvényében változhat.</u></p>	<p align="center"><b>NAPZÁRÁS</b></p> <p>Terminál alapállapotban</p> <p>(f3) gomb (▼)</p> <p align="center"><b>NAPZÁRÁS MENÜ</b></p> <p>1-Napzárás</p> <p>(zöld gomb) </p> <p><i>A terminál kommunikál, bizonylatot nyomtat</i></p> <hr/> <p align="center"><b>TRANZAKCIÓ LISTA</b></p> <p>(f3) gomb (▼)</p> <p align="center"><b>NAPZÁRÁS MENÜ</b></p> <p>2-Tranzakciólista</p> <p>(zöld gomb) </p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p align="center"><b>Hibabejelentés:</b></p> <p align="center"><b>POS technikai kérdések és szervíz</b></p> <p align="center"><b>+361/346-0507</b></p> <p align="center">egyéb kérdések: <b>+361/328-9400</b></p> </div>
--	--	---	--	---