

## Contactless Thelium 2 POS kezelési útmutató K&amp;H POS terminálhoz, DCC tranzakciók (Vásárlás, Refund, Előengedély, Befejezés)

<b>DCC</b> RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ	<b>Vásárlás</b>	<b>Vásárlás 2</b>	<b>Áruvisszavét (Refund)</b>	<b>Szornó (Reversal)</b>
<p>1, DCC (Dynamic Currency Conversion) szolgáltatásra a Társasággal <b>szerezni kell</b>.</p> <p>2, A DCC szolgáltatást Magyarországon kívül kibocsátott kártyák birtokosai vehetik igénybe <b>HUF Elfogadóhelyeken</b>.</p> <p>3, Az Elfogadóhelyen a POS ellenőrzi a kártyát és ennek ismeretében <b>automatikusan</b> ajánlja fel a DCC szolgáltatást a <b>megfelelő devizanemben</b> kártyabirtokosnak.</p> <p><b>4, A DCC ajánlat elfogadása vagy elutasítása csakis a kártyabirtokos döntésén múlhat, tilos a kártyabirtokos helyett választani illetve döntésében befolyásolni.</b></p> <p>5, Amennyiben a kártyabirtokos a DCC összeget választotta, de rögtön azután <b>meggondolta magát</b>, a DCC tranzakciót azonnal <b>törölni kell</b> és meg kell ismételi HUF-ban.</p> <p>6, Amennyiben az eredeti tranzakció DCC-ben keletkezett, úgy az ara indított szornó és áruvisszavét tranzakciót is DCC-ben kell végrehajtani.</p> <p>7, Az Elfogadóval való elszámolás minden esetben csakis HUF-ban történik.</p>	<p style="text-align: center;"><b>1</b></p> <p><b>Összeg:</b> <b>zöld gomb</b></p> <p><b>'Kérem a kártyát'</b> A kártya elektronikus használata esetén automatikusan megjelenik a 'DCC: transaction check on server' üzenet.</p> <p>Ha a központ küld DCC ajánlatot, akkor:</p> <p><b>'Currency selection':</b> A HUF összeg alatt látható a DCC devizanem, összeg, árfolyam, marzs információ.</p> <p>Skip/Apply→<b>Kártyabirtokosnak kell döntenie!</b></p> <p><b>DCC elfogadása:</b> <b>zöld gomb</b></p> <p>(folytatás Vásárlás 2 rész)</p> <p><b>DCC elutasítása:</b> <b>piros gomb</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>DCC ajánlat elfogadás</b></p> <p>Amennyiben a DCC ajánlatot a Kártyabirtokos elfogadta (ZÖLD GOMB) kiírásra kerül a DCC összeg és a POS bekéri a PIN-t:</p> <p><b>'nnn.nn EUR/USD/stb.'</b></p> <p><b>'PIN?'</b></p> <p>A PIN beírását követően kerül sor az engedélyezési eljárásra, mely soron a tranzakciót a kibocsátó jóváhagyja vagy elutasítja.</p> <p>DCC tranzakció esetén a slip-en feltüntetésre kerül a HUF összeg alatt a DCC devizanem, váltáshoz használt árfolyam, az EKB aktuális árfolyamához képest alkalmazott marzs, illetve a kártyabirtokos automatikusan kinyomtatott nyilatkozata.</p> <p style="text-align: center;"><b>DCC ajánlat elutasítása</b></p> <p>Ha a kártyabirtokos elutasította a DCC ajánlatot, akkor a tranzakció HUF-ban fejeződik be. Ez esetben slip megegyezik a normál vásárláskor kapott slip-pel.</p>	<p style="text-align: center;"><b>6</b></p> <p><b>Összeg:</b> <b>zöld gomb</b></p> <p><b>Eredeti tr. DCC? Igen / Nem (Ebben az esetben IGEN)</b></p> <p><b>zöld gomb</b> <b>piros gomb</b></p> <p><b>DCC árfolyam:</b> <b>zöld gomb</b></p> <p><b>Árfolyam ismét:</b> <b>zöld gomb</b></p> <p><b>DCC Devizanem: (numerikus ISO kód)</b> <b>zöld gomb</b></p> <p><b>'Kérem a kártyát'</b> Ezt követően kerül sor a tranzakcióra, majd a POS bizonylatot nyomtat, melyen az marzs információ nem látszik. <b>Visszautasító üzenet is érkezik !</b></p>	<p>DCC tranzakciót törölni ugyanúgy kell, mint a nem DCC tranzakciókat: azonnal az eredeti tranzakciót követően</p> <p style="text-align: center;"><b>7</b></p> <p>Ha valamilyen okból a szornó már nem indítható, úgy áruvisszavét tranzakcióval lehet helyesbíteni.</p> <p style="text-align: center;"><b>Napzárás</b></p> <p>Napzárás során a DCC és a nem DCC tranzakciók összesítve külön is megjelennek.</p>

## Contactless Thelium 2 POS kezelési útmutató K&amp;H POS terminálhoz, DCC tranzakciók (Vásárlás, Refund, Előengedély, Befejezés)

<b>ELŐENGEDELY</b> (Első előengedély)	<b>ELŐENGEDELY</b> (Pót előengedély)	<b>BEFEJEZÉS</b> (ELŐENGEDELY UTÁN)	<b>ELŐENG. TÖRLÉS</b> (Teljes törlés)	<b>ELŐENG. TÖRLÉS</b> (Részleges törlés)
<p style="text-align: center;">2 1</p> <p><b>1.Első előengedély</b></p> <p><b>Összeg bevitele</b></p> <p style="text-align: center;">zöld gomb zöld gomb</p> <p>Kártya alkalmazása történhet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Chipkártya behelyezése</li> <li>➤ Contactless kártya esetén érintse a megfelelő helyre</li> <li>➤ kézzel a kártyaszám és lejárat bevitele F gomb megnyomása után</li> </ul> <p>A kártya elektronikus használata esetén automatikusan megjelenik a 'DCC: transaction check on server' üzenet.</p> <p>Ha a központ küld DCC ajánlatot, akkor:</p> <p><b>'Currency selection':</b> A HUF összeg alatt látható a DCC devizanem, összeg, árfolyam, marzs információ.</p> <p>Skip/Apply→<b>Kártyabirtokosnak kell döntenie!</b> <b>DCC elfogadása / elutasítása:</b></p> <p style="text-align: center;">zöld gomb      piros gomb</p> <p><b>- Bizonylat nyomtatása</b> Az előengedély során nyomtatott adatokhoz képest eltérés, hogy tartalmazza a DCC devizanemösszeg/árfolyam/marzs információkat <b>is</b>.</p>	<p style="text-align: center;">2 2</p> <p><b>2.Pót előengedély</b></p> <p style="text-align: center;">zöld gomb zöld gomb</p> <p><b>Összeg:</b></p> <p style="text-align: center;">zöld gomb zöld gomb</p> <p><b>Eredeti sorszám (Seq : : )</b></p> <p style="text-align: center;">zöld gomb</p> <p><b>Eredeti engedélykód (Auth: )</b></p> <p style="text-align: center;">zöld gomb</p> <p>Kártya használat (lehet kézi bevitel is F gomb megnyomását követően)</p> <p>- A terminál automatikusan DCC tranzakciót végez, ha az eredeti előengedély DCC volt. - A bizonylat nyomtatása. A pótelőengedély során nyomtatott adatokhoz képest eltérés, hogy tartalmazza a DCC devizanem/összeg/árfolyam információkat <b>is</b>.</p>	<p style="text-align: center;">3</p> <p><b>Számla Összege</b> (egyenlő kell legyen az utolsó bizonylat „Végösszeg:”-gel.):</p> <p style="text-align: center;">zöld gomb</p> <p><b>Eredeti sorszám (Seq : : )</b></p> <p style="text-align: center;">zöld gomb</p> <p><b>Eredeti eng. szám</b></p> <p style="text-align: center;">zöld gomb</p> <p><b>(Borraaló:)</b></p> <p style="text-align: center;">zöld gomb</p> <p><b>Összeg OK? (kiírásra kerül)</b></p> <p style="text-align: center;">zöld gomb</p> <p>Kártya használat (lehet kézi bevitel is F gomb megnyomását követően)</p> <p>- A terminál automatikusan DCC tranzakciót végez, ha az eredeti előengedély DCC volt. - Bizonylat nyomtatása a lezárt összeggel és a DCC devizanem/DCC összeg/árfolyam információval.</p>	<p style="text-align: center;">5 1</p> <p><b>1-Teljes törlés</b></p> <p><b>Eredeti sorszám (Seq : : )</b></p> <p style="text-align: center;">zöld gomb</p> <p><b>Eredeti eng. szám</b></p> <p style="text-align: center;">zöld gomb</p> <p>Kártya használat (lehet kézi bevitel is F gomb megnyomását követően)</p> <p>- A terminál automatikusan DCC tranzakciót végez, ha az eredeti előengedély DCC volt. - Bizonylat nyomtatása a törlés összegével és a devizanem/DCC összeg/árfolyam információval.</p>	<p style="text-align: center;">5 2</p> <p><b>2-Részleges törlés</b></p> <p><b>Törlés összege</b></p> <p style="text-align: center;">zöld gomb zöld gomb</p> <p><b>Eredeti sorszám (Seq : : )</b></p> <p style="text-align: center;">zöld gomb</p> <p><b>Eredeti eng. szám</b></p> <p style="text-align: center;">zöld gomb</p> <p>Kártya használat (lehet kézi bevitel is F gomb megnyomását követően)</p> <p>- A terminál automatikusan DCC tranzakciót végez, ha az eredeti előengedély DCC volt - Bizonylat nyomtatása, ami tartalmazza a DCC devizanem/DCC összeg/árfolyam információkat <b>is</b>.</p>

Internal

**Contactless Thelium 2 POS kezelési útmutató K&H POS terminálhoz, DCC tranzakciók (Vásárlás, Refund, Előengedély, Befejezés)**